

Ermöglicht die Steuerung von mehreren DALI-Leuchten

Eigenständiger Sensor zur Steuerung von bis zu 10 DALI-Leuchten über einen Sensor. Mehrere Sensoren können mit der drahtlosen SmartScan Motionline Technologie verbunden werden.

- Gehäuse aus Polycarbonat, weiß lackiert (RAL9016)
- Steuerung der Farbtemperatur von ColourControl-Leuchten (Katalognummer mit dem Zusatz CC)
- DALI-/Farbtemperatursteuerung für bis zu 10 Leuchten (ein DALI-Treiber pro Leuchte vorausgesetzt)
- Kann ohne angeschlossene Leuchten als drahtloser Booster/Reichweitenverlängerer und/oder als Slave-PIR zur Erweiterung des Erfassungsbereichs verwendet werden
- Gerät der Klasse II. Erdungsanschluss nur für Schleifen vorgesehen
- Klemmen geeignet für 1,5 mm² Schleifenleitung
- Geeignet für Montagehöhen bis zu 8 m



bis IP65



Spezifikation

IP-Schutzart **bis IP65**

Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien)

Ja

CE

Ja

Abmessungen





**Klicken oder
scannen Sie hier**
Sehen Sie sich SmartScan
Stand alone-Sensor-Varianten
mit unserem Online-Filtertool
an



Die Informationen sind zum 26. Jan. 2025 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.